

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

SAMTEC EJ-100

1. Αρχικοποίηση της μηχανής με επιλογή προγράμματος (ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ)

Σ η μ α ν τ ι κ ό !

Η ενεργοποίηση γίνεται 1 (μία) και μοναδική φορά και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής εκ νέου του προγράμματος στην ταμειακή (βάσει νομοθεσίας).

Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά την ταμειακή θα εμφανισθεί μήνυμα για την επιλογή της έκδοσης προγράμματος

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
AN 1 = ΕΜΠΟΡΙΚΟ
AN 2 = ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Διαδικασία ενεργοποίησης εμπορικού προγράμματος (Λιανικής)

- Για επιλογή ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ προγράμματος (Λιανικής) πατήστε το πλήκτρο αριθμός 1 (ένα)
- Η μηχανή θα ρωτήσει αν θέλετε να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή με το παρακάτω μήνυμα

ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ?
AN 1 = ΝΑΙ
AN 0 = ΟΧΙ

- Πατήστε το πλήκτρο αριθμός 1 (ένα) για επιβεβαίωση και η μηχανή θα ενεργοποιήσει το εμπορικό πρόγραμμα (Λιανικής)

Διαδικασία ενεργοποίησης προγράμματος εστιατορίου

- Για επιλογή εστιατορίου προγράμματος πατήστε το πλήκτρο αριθμός 2 (δύο)
- Η μηχανή θα ρωτήσει αν θέλετε να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή με το παρακάτω μήνυμα

ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ?
AN 1 = ΝΑΙ
AN 0 = ΟΧΙ

- Πατήστε το πλήκτρο αριθμός 1 (ένα) για επιβεβαίωση και η μηχανή θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα εστιατορίου

2. Αναβάθμιση της ταμειακής με τυχών διαθέσιμη έκδοση Λογισμικού

Για καλύτερη και ποιο εύρυθμη λειτουργία της ταμειακής είναι καλό να είναι πάντα ενημερωμένη, έτσι προτείνουμε αφού έχετε ενεργοποιήσει 1 από τα 2 προγράμματα (δείτε προηγούμενη παράγραφο) και πριν τον προγραμματισμό της να ελέγξετε αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση έτσι ώστε αν υπάρχει να προβείτε στην αναβάθμιση της μηχανής.

Διαδικασία:

- Συνδέστε την ταμειακή σε ένα λειτουργικό δίκτυο μέσω Ethernet
- Ανοίξτε την ταμειακή (Power ON)
- Περιμένετε για περίπου 15 δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε ένα beep από το buzzer της ταμειακής.
- Σημείωση: Ο χρόνος αναμονής διαφοροποιείτε ανάλογα την ταχύτητα του δικτύου και πόσο αυτό είναι φορτωμένο.
- Πληκτρολογήστε 200 [ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ], θα εκτυπωθεί ενημερωτικό μήνυμα, αν βρεθεί νέα έκδοση ακολουθήστε τις οδηγίες που θα δείτε στην οθόνη της μηχανής.